

TWIST LG-24VAC

ПАСПОРТ



1. Призначення

Пристрій захисту від наведених імпульсних напруг (грозозахист) **TWIST LG-24VAC** використовується для захисту лінії живлення ~24 В обладнання від високовольтних імпульсних перенавантажень в лінії, викликаних електростатичними зарядами, грозовими розрядами, сильними електромагнітними полями чи високовольтними імпульсними перешкодами. Для коректної роботи прилад потребує обов'язкового сигнального заземлення.

2. Технічні характеристики

1. Максимально допустимий струм навантаження	3 А
2. Гранична напруга спрацювання захисту	28 В AC / 39 В DC
3. Час спрацювання	не більше 200 нс
4. Допустимий імпульсний 10/1000 мкс струм розряду в лінії	100А
5. Діапазон робочих температур	- 40 + 50 ⁰ С
6. Габаритні розміри	72x22x15 мм

3. Монтаж та експлуатація

Пристрій підключається в розрив лінії передачі поруч із пристроєм, що потребує захисту. Напрямок і полярність підключення мають значення і вказані на корпусі приладу (Cable – до лінії, Device – до приладу, що потребує захисту). Клема заземлення потребує обов'язкового підключення до контуру захисного заземлення з системою вирівнювання потенціалів згідно з діючою редакцією ПУЕ. В іншому випадку захист обладнання не гарантується.

ЗАНУЛЕННЯ (з'єднання з нулем струмопровідної жили) заземлюючого контакту НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ! Рекомендовані схеми заземлення приведені на сторінці комплекту **TWIST LG-24VAC** на сайті www.twist.ua.

Гарантійні забов'язання

Гарантійний строк – дванадцять місяців з моменту продажу (при відсутності штампу торгівельної організації – від дати виготовлення).

Виробник забов'язується проводити безкоштовний ремонт / заміну комплекта у випадку відмови впродовж гарантійного терміну.

Виробник гарантує працездатність комплекта тільки у випадку дотримання правил, викладених в даному документі.

Гарантія не розповсюджується на вироби, які мають механічні дефекти, а також вийшли з ладу в результаті порушення умов експлуатації та порядку підключення за виною споживача.

Виробник не несе відповідальності за можливі несправності в роботі пристрою і не проводить гарантійну заміну приладу в наступних випадках:

- Пристрій вийшов з ладу в результаті порушення умов експлуатації або правил підключення (некоректний монтаж, невірне місце установки та інше);
- Пристрій вийшов з ладу в результаті несправностей в мережі електроживлення (коливання і стрибки напруги, перенавантаження тощо);
- Пристрій вийшов з ладу в результаті потрапляння рідини всередину;
- Пристрій вийшов з ладу в результаті впливу екстремальних температур;
- Пристрій вийшов з ладу в результаті механічного пошкодження.

Виробник залишає за собою право внесення будь-яких змін до схеми або конструкції приладу, що не погіршують його електричних та експлуатаційних властивостей.

Пристрій захисту від наведених імпульсних напруг TWIST LG-24VAC

Комплект поставки:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Пристрій захисту | - 1 шт; |
| 2. Пакувальна тара | - 1 шт; |
| 3. Паспорт | - 1 шт. |

Дата виготовлення _____

М.П.

ТОВ "ТВІСТ+"

Представник ВТК _____ Паращенко П.В.

М.П.

Назва торгівельної організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____